

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.60

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.60

E-NR: 609 056 950

EAN: 7611386811048

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

senza alogeni:

Si

corrente nominale:

10 A

numero di prese:

1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-87061.F.60 378 472 950
---	-------------------------------



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero	985.FX.54.60 283 901 950
--	-----------------------------

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.60

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87063.AR63.BSE
pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 655 743 000
V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.60
13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 950
- F - nero



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950