

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato

**colore:** crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 87063.AR63.FX.54.K.65**E-NR:** 609 256 030**EAN:** 7611386811123

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V**modo di montaggio:** apparente**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 10 A**numero di prese:** 1**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**tipo di interruttore:** deviatore**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** No**corrente nominale presa:** 10 A**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.K.65
13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza 378 473 030
telaio di copertura - F - grigio c...



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.K.65



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con
pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250
V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...

87063.AR63.BSE
655 743 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza
telaio di copertura - F - grigio c...

920-87061.F.K.65
378 473 030