

Scheda dati: 87063.AR63AR.FX.54.57

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.AR63AR.FX.54.57

**E-NR:** 609 058 890

**EAN:** 7611386575438

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogenî:** Si

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con viti

**tipo di Interruttore:** altri

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.57  
 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 890  
 - F - coffee



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890

**Scheda dati: 87063.AR63AR.FX.54.57**

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890

**Scomposizione:**

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000 |
|--|--------------------------|



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -... | 87063.AR63AR.BSE<br>655 747 000 |
|--|---------------------------------|



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee | 920-87061.F.57<br>378 472 890 |
|---|-------------------------------|



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee | 901.FX.54.57<br>283 905 890 |
|--|-----------------------------|