

Fiche technique: 87063.AR63AR.FX.54.K.57

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.K.57

E-NR: 609 258 890

EAN: 7611386575452

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Avec Shutter - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec Shutter - Sans cadre de recouvrement - F - ...

920-87061.F.K.57
378 473 890



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890

Fiche technique: 87063.AR63AR.FX.54.K.57



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
contact à poussoir double et prise type 13 - 10
A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfic...

87063.AR63AR.BSE

655 747 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec
Shutter - Sans cadre de recouvrement - F - ...

920-87061.F.K.57

378 473 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890