

## EDIZIOdue colore

### Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale


**couleur:**
 blanc

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87063.ARK.F.K.61.74

**E-NR:** 755 671 000

**EAN:** 7613175100333

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale -  
 Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V  
 AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -  
 Fermeture-ouverture - 1 L - Avec Shutter - Avec LED  
 bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle -  
 Profondeur 40 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                   |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                     |
| <b>courant assigné:</b>                          | 10 A                    |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                       |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                    |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique     |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis       |
| <b>type de commutateur:</b>                      | autre                   |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 13    |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal              |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Oui                     |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 10 A                    |

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison  
 type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -  
 Avec lentille latérale - Avec Shutter - ...

920-87060.F.SL.K.61  
 378 781 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à  
 poussoir, contacts à poussoir, petites  
 combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0  
 mA

688.230V.LED.10  
 209 950 000

## Fiche technique: 87063.ARK.F.K.61.74

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Fiche technique: 87063.ARK.F.K.61.74

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900 |

### Décomposition:

|  | Name / Kategorie                                                                                                                             | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    | Petite combinaison - Lumineux - Avec contact<br>à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L +<br>N + PE - Avec bornes enfichables - ...  | 87063.ARK.BSE.74<br>655 855 000    |
|  | Set de recouvrement - Pour petite combinaison<br>type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -<br>Avec lentille latérale - Avec Shutter - ... | 920-87060.F.SL.K.61<br>378 781 000 |