

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



colore:

bianco

Esecuzione:

□ F □ FMI

FX.54

Feller-NR: 87063.ARK.FX.54.K.61.44

E-NR: 609 171 003 **EAN**: 7613175107097

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con otturatore - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V	
modo di montaggio:	apparente	
senza alogeni:	Sì	
corrente nominale:	10 A	
numero di prese:	1	
qualità del materiale:	materiale termoplastico	
adatto per grado di protezione (IP):		
materiale:	materiale sintetico	
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite	
tipo di interruttore:	altri	
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13	
direzione di montaggio:	orizzontale	
con illuminazione:	Sì	
corrente nominale presa:	10 A	

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

920-87060.F.SL.K.61



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente laterale - Con otturatore - Senza telai...

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED

688.230V.LED.10 209 950 000

378 781 000

230 V bianco, 1,0 mA



E = #	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
= 5	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



: = 	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
F = #	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
=	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
= =	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
= *	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco	985.FX.54.61 283 901 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0 O	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
(O)	1 apparecchio - FX.54	283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87063.ARK.BSE.44 pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 655 855 003 + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...





Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000 laterale - Con otturatore - Senza telai...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61 283 905 000