

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale


couleur:


blanc

Assortiment:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87063.ARL.FX.54.61.84

E-NR: 609 192 004

EAN: 7613175101859

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale -
Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V
AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED vert 1,0 mA -
Éclairage d'orientation - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc
- IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Oui

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - 920-87060.F.SL.61
Avec lentille latérale - Sans cadre de re... 378 780 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à
poussoir, contacts à poussoir, petites
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
mA 688.230V.LED.10 209 950 000

Fiche technique: 87063.ARL.FX.54.61.84

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Fiche technique: 87063.ARL.FX.54.61.84

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc	985.FX.54.61 283 901 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54
	Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - ...
	87063.ARL.BSE.84 655 852 004

Fiche technique: 87063.ARL.FX.54.61.84

Set de recouvrement - Pour petite combinaison 920-87060.F.SL.61
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - 378 780 000
Avec lentille latérale - Sans cadre de re...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
283 905 000