

Scheda dati: 87063.FX.54.K.60

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.FX.54.K.60

E-NR: 609 253 950

EAN: 7611386813295

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenii: Si

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ... 920-87060.F.K.60
378 462 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 985.FX.54.60
283 901 950

Scheda dati: 87063.FX.54.K.60

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950