

## EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.KS.FMI.L.35.34

**E-NR:** 755 160 010

**EAN:** 7613175092331

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W  
 - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI -  
 crema - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
 frontale - Con telaio di copertura - FM...

#### Feller-Nr / E-NR

920-87060.FMI.FL.35  
 378 455 010




Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
 230 V bianco, 1,0 mA


688.230V.LED.10  
 209 950 000


**Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.35.34**


	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000


## Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.35.34


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.FL.35  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 480 010  
frontale - Senza telaio di copertura - ...

 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.35  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 010  
crema

### Scomposizione:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
Piccola combinazione - Illuminato - Con 87063.KS.BSM.34  
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 959 002  
N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.FMI.FL.35  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 455 010  
frontale - Con telaio di copertura - FM...

**Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.35.34**

