

EDIZI Due colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Seitenlinse


Farbe:
 weiss

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.KS.FX.54.61.74

E-NR: 609 193 000

EAN: 7613175093154

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Blau 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit

920-87060.F.SL.61

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse -

378 780 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

Datenblatt: 87063.KS.FX.54.61.74

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ

Ohne LED 209 877 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10

Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30

Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40

Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70

Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80

Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000

Datenblatt: 87063.KS.FX.54.61.74


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61
 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Gelb (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Grün (Set à 10...)

 Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
 283 905 000

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87063.KS.BSE.74
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250	655 859 000
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	
Aus/Wechs...	

Datenblatt: 87063.KS.FX.54.61.74

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.SL.61
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - 378 780 000
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000