


**Fiche technique: 87066.FX.54.35**
**EDIZIOdue colore**

Petite combinaison Non lumineux


**couleur:**


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87066.FX.54.35

**E-NR:** 609 167 010

**EAN:** 7613175118369

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Non

**courant nominal prise:** 10 A

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - cr...



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema

985.FX.54.35

283 901 010

**Fiche technique: 87066.FX.54.35**


Capot pour appareils FX - FX.54 - crema  
901.FX.54.35  
283 905 010

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.54  
912.FX.54  
283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec  
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...  
87066.BSE  
655 862 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison  
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux  
- Sans cadre de recouvrement - F - cr...  
920-87060.F.35  
378 461 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema  
901.FX.54.35  
283 905 010