


Fiche technique: 87066.FX.54.57
EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87066.FX.54.57

E-NR: 609 167 890

EAN: 7611386569369

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - co...

920-87060.F.57

378 461 890



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - coffee

985.FX.54.57

283 901 890

Fiche technique: 87066.FX.54.57


Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux 920-87060.F.57
- Sans cadre de recouvrement - F - co...



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890