


Fiche technique: 87066.FX.54.65
EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87066.FX.54.65

E-NR: 609 167 030

EAN: 7613175118437

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gr...



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65
Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030

Fiche technique: 87066.FX.54.65


Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux 920-87060.F.65
- Sans cadre de recouvrement - F - gr...