

Fiche technique: 87066.FX.54.K.65

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

s crema s coffee s noir

□ blanc □ gris clair □ gris foncé

Assortiment:

□ F
□ FMI
□ FX.54

920-87060.F.K.65

378 462 030

Feller-NR: 87066.FX.54.K.65

E-NR: 609 187 030 **EAN:** 7613175111261

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Avec Shutter - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec Shutter - Sans cadre de recouvre...



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Fiche technique: 87066.FX.54.K.65



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65 283 905 030

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha... 87066.BSE

655 862 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux 378 462 030 - Avec Shutter - Sans cadre de recouvre...

920-87060.F.K.65



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65 283 905 030