

## EDIZIOdue colore

## Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale



## couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

## Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87066.KS.F.L.35.34

E-NR: 755 668 010

EAN: 7613175117874

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Profondeur 40 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Oui

courant nominal prise: 10 A

## Accessoires:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans cadre de re...

920-87060.F.FL.35  
378 480 010



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

|                                                                                     |                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.10 |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 950 900     |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.30 |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 952 900     |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.40 |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 953 900     |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.70 |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 957 900     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.80 |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 955 900     |

#### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables... | 87066.KS.BSE.34<br>655 865 002   |
|                                                                                    | Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans cadre de re... | 920-87060.F.FL.35<br>378 480 010 |