

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale

**colore:** bianco**Esecuzione:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 87066.LS.FX.54.K.61.34**E-NR:** 609 186 002**EAN:** 7613175127637

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -
Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W
- Permutatore - 6/1 L - Con otturatore - Con LED giallo
1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm -
FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V**modo di montaggio:** apparente**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 10 A**numero di prese:** 1**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**tipo di interruttore:** deviatore**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** Sì**corrente nominale presa:** 10 A**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente
laterale - Con otturatore - Senza telai...

920-87060.F.SL.K.61

378 781 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.K.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.K.61.34



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10
209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30
209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70
209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80
209 955 900



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

87066.LS.BSE.34
655 866 002

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.K.61.34



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000
laterale - Con otturatore - Senza telai...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000