

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87066.LS.FX.54.L.67.34

E-NR: 609 170 040

EAN: 7613175123486

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -
 Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
 Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 -
 grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente
 frontale - Senza telaio di copertura - ...

920-87060.F.FL.67
 378 480 040



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
 209 950 000

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.L.67.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
---	---	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
---	--	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
---	--	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
---	--	--------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
--	---	-----------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
--	---	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
--	---	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
--	--	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
--	--	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
--	--	-----------------------------------

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.L.67.34



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67
283 901 040



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10
209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30
209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70
209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80
209 955 900



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

87066.LS.BSE.34
655 866 002

Scheda dati: 87066.LS.FX.54.L.67.34



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.FL.67
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 480 040
frontale - Senza telaio di copertura - ...