


Scheda dati: 87163.AR63.FX.54.67

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato




colore:



crema




coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87163.AR63.FX.54.67

E-NR: 609 197 040

EAN: 7613175050331

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenî: Si

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-87161.F.67 378 219 040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro	985.FX.54.67 283 901 040
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Scheda dati: 87163.AR63.FX.54.67

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
------------------------------------------------------------------------	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...	87163.AR63.BSE 659 835 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
----------------------------------------------------	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-87161.F.67 378 219 040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------