

Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 87163.ARK.FX.54.61.84

**E-NR:** 619 111 004

**EAN:** 7613175051765

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED verde 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogenri:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con viti
<b>tipo di interruttore:</b>	altri
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	Sì
<b>corrente nominale presa:</b>	16 A

**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - ...	920-87160.F.SL.61 378 218 000
---	----------------------------------

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
---	--------------------------------

**Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED 632.BZ  
209 877 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.10  
209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.30  
209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.40  
209 973 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.70  
209 977 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

**Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84**

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 985.FX.54.61  
283 901 000

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

 Piccola combinazione - Illuminato - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N 751 811 004  
+ PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...

**Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.SL.61  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 218 000  
laterale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000