

Scheda dati: 87163.ARL.FX.54.61.44

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87163.ARL.FX.54.61.44

E-NR: 619 121 003

EAN: 7613175051161

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenii: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: altri

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - ...	920-87160.F.SL.61 378 218 000
---	----------------------------------



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
---	--------------------------------

Scheda dati: 87163.ARL.FX.54.61.44

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED 632.BZ
209 877 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.10
209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.30
209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.40
209 973 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.70
209 977 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Scheda dati: 87163.ARL.FX.54.61.44

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 985.FX.54.61
 283 901 000

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
 283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Piccola combinazione - Illuminato - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...	87163.ARL.BSE.44 751 821 003
--	---	---------------------------------

Scheda dati: 87163.ARL.FX.54.61.44

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.SL.61
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 218 000
laterale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000