


Fiche technique: 87163.FX.54.57


EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87163.FX.54.57



E-NR: 609 163 890

EAN: 7611386580456

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - co...	920-87160.F.57 378 216 890
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890

Fiche technique: 87163.FX.54.57


Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Décomposition:

Name / Kategorie

 Plaque de base - Avec cadre synthétique -
 Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000


 Petite combinaison - Non lumineux - Avec
 interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,
 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...

87163.BSE

659 830 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890


 Set de recouvrement - Pour petite combinaison
 type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
 - Sans cadre de recouvrement - F - co...

920-87160.F.57

378 216 890