

Fiche technique: 87163.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

crema coffee noir

blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

■ F ■ FMI ■ FX.54

Feller-NR: 87163.FX.54.60 **E-NR**: 609 163 950 **EAN**: 7613175034928

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protecti	ion (IP): IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - no...

920-87160.F.60 378 216 950



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.60 Pour 1 appareil - FX.54 - noir 283 901 950



Fiche technique: 87163.FX.54.60



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60 283 905 950

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha... 87163.BSE

659 830 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux 378 216 950 - Sans cadre de recouvrement - F - no...

920-87160.F.60



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60 283 905 950