

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87163.FX.54.61

E-NR: 609 163 000

EAN: 7613175034935

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


- Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - bl...



- Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

Fiche technique: 87163.FX.54.61


Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc
901.FX.54.61
283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54
912.FX.54
283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enficha...
87163.BSE
659 830 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc
901.FX.54.61
283 905 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
- Sans cadre de recouvrement - F - bl...
920-87160.F.61
378 216 000