

## EDIZIOdue colore

## Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale



## couleur:

 blanc

## Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87163.KS.FMI.61.14

E-NR: 751 131 001

EAN: 7613175033839

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale -  
Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250  
V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge  
LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED blanc  
1,0 mA - Éclairage de contrôle - Profondeur 40 mm -  
FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| tension nominale:                         | 250 V                    |
| mode de montage:                          | encastré                 |
| sans halogène:                            | Oui                      |
| courant assigné:                          | 16 A                     |
| nombre de prises:                         | 1                        |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique  |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                     |
| matériau:                                 | matière synthétique      |
| type de fixation:                         | fixation avec vis        |
| type de commutateur:                      | interrupteur va et vient |
| type de prise:                            | norme suisse type 23     |
| sens de montage:                          | horizontal               |
| avec éclairage:                           | Oui                      |
| courant nominal prise:                    | 16 A                     |

## Accessoires:

|                                                                                    | Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|  | Set de recouvrement - Pour petite combinaison | 920-87160.FMI.SL.61 |
|                                                                                    | type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -  | 378 118 000         |
|                                                                                    | Avec lentille latérale - Avec cadre de re...  |                     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à | 688.230V.LED.10     |
|                                                                                    | poussoir, contacts à poussoir, petites        | 209 950 000         |
|                                                                                    | combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 |                     |
|                                                                                    | mA                                            |                     |

## Fiche technique: 87163.KS.FMI.61.14

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Fiche technique: 87163.KS.FMI.61.14

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900   |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900   |
|   | Set de recouvrement - Pour petite combinaison<br>type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -<br>Avec lentille latérale - Sans cadre de re...      | 920-87160.F.SL.61<br>378 218 000 |
|   | Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore -<br>Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm<br>- blanc                                                   | 2911.FMI.61<br>334 911 000       |

### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec<br>interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Avec bornes<br>enfichables... | 87163.KS.BSM.14<br>751 931 001     |
|  | Set de recouvrement - Pour petite combinaison<br>type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -<br>Avec lentille latérale - Avec cadre de re...    | 920-87160.FMI.SL.61<br>378 118 000 |

**Fiche technique: 87163.KS.FMI.61.14**

