

## EDIZIO due colore

### Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale


**colore:**
 bianco

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87166.KS.FMI.61.34

**E-NR:** 751 151 002

**EAN:** 7613175045689

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -  
 Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W  
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI -  
 bianco - IP20 - 88 x 88 mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato              |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                    |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                       |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | deviatore               |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 23  |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale             |
| <b>con illuminazione:</b>                   | Sì                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 16 A                    |

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
 laterale - Con telaio di copertura - FM...

**Feller-Nr / E-NR**

920-87160.FMI.SL.61  
 378 118 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
 209 950 000

**Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.34**

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED                                                       | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA                                            | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA                                            | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.SL.61  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 218 000  
laterale - Senza telaio di copertura - ...

 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000  
bianco

### Scomposizione:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
Piccola combinazione - Illuminato - Con 87166.KS.BSM.34  
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + 751 951 002  
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.FMI.SL.61  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 118 000  
laterale - Con telaio di copertura - FM...

Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.34

