

## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



**colore:**

 bianco

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87166.KS.FMI.61.74

**E-NR:** 751 151 000

**EAN:** 7613175045702

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -  
Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N  
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W  
- Permutatore - 6/1 L - Con LED blu 1,0 mA -  
Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI -  
bianco - IP20 - 88 x 88 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	deviatore
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	Sì
<b>corrente nominale presa:</b>	16 A

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
laterale - Con telaio di copertura - FM...

920-87160.FMI.SL.61  
378 118 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

**Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.74**

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000

**Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.74**


Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 975 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.SL.61  
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 218 000  
 laterale - Senza telaio di copertura - ...

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...	87166.KS.BSM.74 751 951 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente laterale - Con telaio di copertura - FM...	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000
---	------------------------------------

Scheda dati: 87166.KS.FMI.61.74

