

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.35.34

EDIZI Due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87166.KS.FMI.L.35.34

E-NR: 751 152 010

EAN: 7613175042305

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

senza alogenri: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FM...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.FMI.FL.35
378 117 010



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.35.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED 632.BZ
209 877 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.10
209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.30
209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.40
209 973 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.70
209 977 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.35.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.35

23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 010
frontale - Senza telaio di copertura - ...

 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.35

ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...	87166.KS.BSM.34 751 951 002

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.FMI.FL.35	23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FM...	378 117 010
---	---	-------------



Scheda dati: 87166.KS.FMI.L.35.34