


Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.35.34

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



### colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87166.KS.FX.54.L.35.34

**E-NR:** 619 152 010

**EAN:** 7613175029825

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogenri:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con viti

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** Sì

**corrente nominale presa:** 16 A

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - ...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

**Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.35.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED 632.BZ  
209 877 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.10  
209 970 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.30  
209 972 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.40  
209 973 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.70  
209 977 000

 Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA 642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

**Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.35.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 985.FX.54.35

283 901 010

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54  
283 915 000

 Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Permu... 87166.KS.BSE.34  
751 851 002

**Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.35.34**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.35  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 010  
frontale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010