



## EDIZIOdue colore

### Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87166.KS.FX.54.L.60.34



**E-NR:** 619 152 950

**EAN:** 7613175029870











Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	interrupteur va et vient
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 23
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Oui
<b>courant nominal prise:</b>	16 A

#### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans cadre de re...	920-87160.F.FL.60 378 217 950
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000



**Fiche technique: 87166.KS.FX.54.L.60.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

**Fiche technique: 87166.KS.FX.54.L.60.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - noir	985.FX.54.60 283 901 950
	Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables...	87166.KS.BSE.34 751 851 002

**Fiche technique: 87166.KS.FX.54.L.60.34**



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950



Set de recouvrement - Pour petite combinaison  
type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -  
Avec lentille frontale - Sans cadre de re...

920-87160.F.FL.60

378 217 950