

## EDIZIOdue colore

### Prise de protection à courant de défaut type 13



#### couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

#### Assortiment:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 8755.FX.54.30.57

**E-NR:** 750 011 890

**EAN:** 7613175243528

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Hauteur 63 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis

**Fiche technique: 8755.FX.54.30.57**



**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Fiche technique: 8755.FX.54.30.57



Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54  
283 915 000

**Fiche technique: 8755.FX.54.30.57**



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8755.F.57  
à courant de défaut - Sans cadre de 378 122 890  
recouvrement - F - coffee



Prise de protection à courant de défaut type 13 - 8755.BSE.30  
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 016 790  
déclenchement 30 mA - BSE - incolore



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890