

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.57

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.57

E-NR: 750 021 890 **EAN:** 7613175252483

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter - Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74

mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.57

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000

FX.54





