

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.60

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.60

E-NR: 750 021 950 **EAN:** 7613175252490

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter - Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74

mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.60

Zerlegung:

·•••	Name / Kategorie Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	Feller-Nr / E-NR 920-8755.F.K.60 378 123 950
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSE - farbneutral	8755.BSE.30 750 016 790
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60 283 905 950