

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.60

E-NR: 750 021 950

EAN: 7613175252490

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter
- Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74
mm

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Montageart:

Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei:

Ja

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Ja

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom:

30 mA

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

-

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.60

Zerlegung:

Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8755.F.K.60
Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

378 123 950



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 8755.BSE.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 016 790
BSE - farbneutral



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950