

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input checked="" type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|---|--------------------------------|

Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.61

E-NR: 750 021 000

EAN: 7613175252506

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter

- Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.61**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8755.F.K.61
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

378 123 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 8755.BSE.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 016 790
BSE - farbneutral

8755.BSE.30

750 016 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000