

Scheda dati: 8755.FX.54.30.K.65

## EDIZI Due colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8755.FX.54.30.K.65

**E-NR:** 750 021 030

**EAN:** 7613175252513

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Con otturatore - Altezza 63 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	Sì
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	30 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-8755.F.K.65 378 123 030
	Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSE - incolore	8755.BSE.30 750 016 790
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030