

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.65

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13





Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.65

E-NR: 750 021 030 **EAN:** 7613175252513

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter - Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74

 $\,mm\,$

| | 40.4 |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Ja |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 30 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | - |



Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.65

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------|
| Towns of the last | Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - | 920-8755.F.K.65 |
| 3 | Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau | 378 123 030 |
| 5-0 | Befestigungsbügel - Mit | 912.FX.54 |
| | Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 283 915 000 |
| 4000 | Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, | 8755.BSE.30 |
| | 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSE - farbneutral | 750 016 790 |
| | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau | 901.FX.54.65 283 905 030 |