

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.67

E-NR: 750 021 040

EAN: 7613175252520

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter
- Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x
74 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.67



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.67



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8755.F.K.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 123 040

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.67

	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSE - farbneutral	8755.BSE.30 750 016 790
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040