

schwarz

FX.54

dunkelgrau

Nein

Nein

30 mA

Kunststoff

Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.67

## **EDIZIOdue** colore

## Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Feller-NR: 8755.FX.54.30.K.67

**E-NR:** 750 021 040 **EAN:** 7613175252520

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter - Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom: 10 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 13 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Ja IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

coffee

■ FMI

Mit Funktionsbeleuchtung:

Mit Orientierungslicht:

Bemessungsfehlerstrom:

Werkstoff:

**Befestigungsart:** 

Schlagfestigkeit:

hellgrau



Datenblatt: 8755.FX.54.30.K.67

## Zerlegung:

| • | Name / Kategorie  Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau             | Feller-Nr / E-NR<br>920-8755.F.K.67<br>378 123 040 |
|---|--|--|
|   | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54                                   | 912.FX.54<br>283 915 000                           |
|   | Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -<br>BSE - farbneutral | 8755.BSE.30<br>750 016 790                         |
|   | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau   | 901.FX.54.67<br>283 905 040                        |