

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8755.N.CO.Q.30.62

E-NR: 642 103 040

EAN: 7613175332451

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe
31 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei:

Ja

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Ja

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom:

30 mA

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

IK07

Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.62
Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440
Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
---	-----------------------------------

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -	8755.Q.30.61 750 006 100



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -	8755.Q.30.61 750 006 100
Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440