

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 8755.N.CO.Q.30.K.61

E-NR: 642 103 100

EAN: 7613175333090

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Mit Shutter -
Einbautiefe 31 mm - N.CO.Q - weiss - IP21 - 87 x 87
mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | sonstige |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Ja |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP21 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 30 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.K.61



Deckel mit Klappdeckel für
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.K.61



und Dichtung - weis...

921-60/14.N.Q.61
377 026 400

Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.K.61


Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit weisser Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60/14.N.Q.61.61

377 026 500



Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...

934-921/14.PH3.N.Q

160 213 110

Zerlegung:


Name / Kategorie
 Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss...

921-60/14.N.Q.61

377 026 400



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mit S...

8755.Q.30.K.61

750 016 100