

STANDARDdue

Prise de protection à courant de défaut type 13



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 8755.QX.54.30.60

E-NR: 750 001 150

EAN: 7613175286815

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Hauteur 64 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	Duroplast
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Fiche technique: 8755.QX.54.30.60



Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 8755.QX.54.30.60



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54
283 915 000

Fiche technique: 8755.QX.54.30.60


Prise de protection à courant de défaut type 13 - 8755.BSE.30
 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 016 790
 déclenchement 30 mA - BSE - incolore



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8755.Q.60
 à courant de défaut - Sans plaque de 378 266 150
 recouvrement - Disque frontale 60 mm, pour
 découpe...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901-160.QX.54.A.60
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 031 150
 STANDARDdue 58 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...