

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8765.FX.54.30.60

E-NR: 750 031 950

EAN: 7613175241487

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74
mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8765.FX.54.30.60



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8765.FX.54.30.60



Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54
283 915 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 8765.BSE.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 036 790
BSE - farbneutral



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8765.F.60
Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz 378 126 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
283 905 950