

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8765.FX.54.30.61

E-NR: 750 031 000

EAN: 7613175241494

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Datenblatt: 8765.FX.54.30.61**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -
BSE - farbneutral

8765.BSE.30

750 036 790



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8765.F.61
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

378 126 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000