

EDIZIOdue colore

Prise de protection à courant de défaut type 23


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 8765.FX.54.30.65

E-NR: 750 031 030

EAN: 7613175241500

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Hauteur 63 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	-

Fiche technique: 8765.FX.54.30.65**Décomposition:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Prise de protection à courant de défaut type 23 - 8765.BSE.30
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 036 790
déclenchement 30 mA - BSE - incolore



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8765.F.65
à courant de défaut - Sans cadre de 378 126 030
recouvrement - F - gris clair



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030