

Scheda dati: 8765.FX.54.30.K.61

## **EDIZIOdue** colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23



colore:		
crema	coffee	nero
• bianco	grigio chiaro	grigio scur
Esecuzione:		
•• F	• FMI	FX.54

Feller-NR: 8765.FX.54.30.K.61

**E-NR:** 750 041 000 **EAN:** 7613175251257

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Con otturatore - Altezza 63 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-



Scheda dati: 8765.FX.54.30.K.61

F - bianco

## Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
9 0	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
100	1 apparecchio - FX.54	283 915 000
	Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 -	8765.BSE.30
	16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSE - incolore	750 036 790
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61
		283 905 000
	Set di copertura - Per presa di protezione a	920-8765.F.K.61
170	corrente di difetto - Senza telaio di copertura -	378 127 000