

## EDIZIOdue colore

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8765.FX.54.30.K.65

**E-NR:** 750 041 030

**EAN:** 7613175251264

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter  
- Anbauhöhe 63 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74  
mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Ja
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	30 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8765.FX.54.30.K.65



**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Datenblatt: 8765.FX.54.30.K.65



Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

912.FX.54  
283 915 000

Datenblatt: 8765.FX.54.30.K.65



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 8765.BSE.30  
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 036 790  
BSE - farbneutral



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65  
283 905 030



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8765.F.K.65  
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 127 030