

## NEVO

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 8765.N.CO.Q.30.62

**E-NR:** 642 113 040

**EAN:** 7613175333687

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe 31 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

**Nennstrom:**

16 A

**Nennspannung:**

250 V

**Montageart:**

sonstige

**Ausführung:**

Schweizer Norm Typ 23

**Halogenfrei:**

Ja

**Anzahl der Einheiten:**

1

**Abschliessbar:**

Nein

**Mit Klappdeckel:**

Ja

**Anschlussart:**

Steckklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Überspannungsschutz:**

Nein

**Fehlerstromschutz:**

Ja

**Geeignet für Schutzzart (IP):**

IP21

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:**

0

**Mit Funktionsbeleuchtung:**

Nein

**Mit Orientierungslicht:**

Nein

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:**

30 mA

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Schlagfestigkeit:**

IK07

**Datenblatt: 8765.N.CO.Q.30.62**
**Zubehör:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440
Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100



Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100
---	-------------------------------


**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -	8765.Q.30.61 750 026 100



Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -	...
Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440

