

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8765.NAP.Q.30.60

E-NR: 642 111 050

EAN: 761317533175

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe 77 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 23

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK07

Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.60
Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schw...	921-60/14.N.Q.60 377 026 450
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsni...p - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -	8765.Q.30.60 750 026 150
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050

Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.60



Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.60
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 450
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - schw...