

## NEVO

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 8765.NAP.Q.30.61

**E-NR:** 642 111 000

**EAN:** 761317533182

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe 77 mm - NAP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

**Nennstrom:** 16 A

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Aufputz

**Ausführung:** Schweizer Norm Typ 23

**Halogenfrei:** Ja

**Anzahl der Einheiten:** 1

**Abschliessbar:** Nein

**Mit Klappdeckel:** Ja

**Anschlussart:** Steckklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Überspannungsschutz:** Nein

**Fehlerstromschutz:** Ja

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP21

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0

**Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

**Mit Orientierungslicht:** Nein

**Werkstoff:** Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:** 30 mA

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Schlagfestigkeit:** IK07

**Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.61**
**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weis...	921-60/14.N.Q.61 377 026 400
	Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit weisser Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-60/14.N.Q.61.61 377 026 500

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - N.CO....	8765.N.CO.Q.30.61 642 113 000
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000

