

Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.62

## **NEVO**

## Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Feller-NR: 8765.NAP.Q.30.62

**E-NR:** 642 111 040 **EAN:** 7613175333199

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe

77 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.62

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer

902-NAP.Q.62

284 012 040

Deckel mit Klappdeckel für

921-60/14.N.Q.62

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

377 026 440

und Dichtung - lich...

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



Verbindungsnippel - Zum Verbinden von

Einzelgehäusen

721.NAP

126 304 004



Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für

NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q 160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm -Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose -Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

934-921/14.PH3.N.Q

160 213 110



Name / Kategorie

Schra...

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711

376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,

8765.Q.30.61



250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -

750 026 100



Deckel mit Klappdeckel für

921-60/14.N.Q.62

Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

377 026 440

und Dichtung - lich...



Datenblatt: 8765.NAP.Q.30.62



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040